

CARICA BATTERIE

CBT

EVOLUXION WT180



Caratteristiche tecniche

- tensione di alimentazione trifase 400 Vac $\pm 5\%$, frequenza 50 Hz;
- tensione di alimentazione trifase 230Vac $\pm 5\%$ disponibile su richiesta, frequenza 60 Hz **disponibile su richiesta;**
- tensione di uscita 24/36/40/48/60/72/80/96 Vcc;
- adatto per batterie da 250 a 1350 Ah;
- scheda elettronica con display grafico retroilluminato da 3 pollici;
- visualizzazione chiara tramite display e tramite led dello stato di carica e dei parametri di carica (corrente di carica, volt/elemento, volt totali batteria, ah caricati, livello di carica, tempo di carica);
- wifi per esportazione memorie di carica **optional;**
- rabbocco acqua automatico a fine carica, opzionale, con segnalazione di mancanza acqua;
- profilo di carica a corrente decrescente (Wa) controllato da microprocessore;
- trasformatore a basse perdite;
- lettura precisa di corrente;
- ponte raddrizzatore con condensatori EMC;
- carica di equalizzazione programmabile in durata e frequenza (anche settimanale);
- carica tampone;

- tempo post-carica impostabile;
- tensione post-carica impostabile;
- protezione termica trasformatore;
- protezione tensione massima batteria;
- protezione contro sovraccarico batteria tempo massimo 12 ore;
- **segnalazione mancanza fase di rete;**
- allarmi visivi e **acustici;**
- memorizzazione ultimi 1000 cicli di carica con indicazione di data e ora;
- partenza automatica o manuale;
- partenza ritardata impostabile;
- in dotazione cavo rete e cavi batteria (a richiesta montaggio spina rete e/o connettore batteria);
- carpenteria molto robusta, lamiera trattata e di spessore superiore, verniciata a polvere;
- conforme alle Normative Europee CE;
- dimensioni 500x400x860 mm;
- peso a seconda del modello.

CODICE	TENSIONE BATTERIA (V)	Ah BATTERIA	POTENZA (KW)	CORRENTE (A) 400Vac trifase
CB-EVO-24V60A	24	250-375	1.73	3.7
CB-EVO-24V80A	24	375-500	2.31	4.9
CB-EVO-24V100A	24	500-625	2.88	6
CB-EVO-24V120A	24	625-750	3.46	7.2
CB-EVO-24V140A	24	750-875	4.04	8.5
CB-EVO-24V160A	24	875-1000	4.61	9.7
CB-EVO-24V180A	24	1000-1125	5.19	11
CB-EVO-36V60A	36	250-375	2.6	5.5
CB-EVO-36V80A	36	375-500	3.46	7.4
CB-EVO-36V100A	36	500-625	4.32	9.3
CB-EVO-36V120A	36	625-750	5.19	11
CB-EVO-36V140A	36	750-875	6.05	13.3
CB-EVO-36V160A	36	875-1000	6.92	14.8
CB-EVO-36V180A	36	1000-1125	7.78	16.5
CB-EVO-40V60A	40	250-375	2.88	6.1
CB-EVO-40V80A	40	375-500	3.84	8.2
CB-EVO-40V100A	40	500-625	4.8	10.2
CB-EVO-48V60A	48	250-375	3.46	7.4
CB-EVO-48V80A	48	375-500	4.61	9.8
CB-EVO-48V100A	48	500-625	5.76	12.2
CB-EVO-48V120A	48	625-750	6.92	14.6
CB-EVO-48V140A	48	750-875	8.07	17
CB-EVO-48V160A	48	875-1000	9.22	19.6
CB-EVO-48V180A	48	1000-1125	10.37	22
CB-EVO-60V60A	60	250-375	4.32	9.1
CB-EVO-60V80A	60	375-500	5.76	12.3
CB-EVO-60V100A	60	500-625	7.2	15.4
CB-EVO-60V120A	60	625-750	8.64	18.1
CB-EVO-60V140A	60	750-875	10.08	21
CB-EVO-60V160A	60	875-1000	11.52	24.5
CB-EVO-60V180A	60	1000-1125	12.96	27.4
CB-EVO-72V50A	72	190-315	4.32	9.3
CB-EVO-72V60A	72	250-375	5.19	11
CB-EVO-72V80A	72	375-500	6.92	14.9
CB-EVO-72V100A	72	500-625	8.64	18.4
CB-EVO-72V120A	72	625-750	10.37	22
CB-EVO-72V140A	72	750-875	12.1	25.5
CB-EVO-72V160A	72	875-1000	13.83	29.2
CB-EVO-72V180A	72	1000-1125	15.56	33
CB-EVO-80V50A	80	190-315	4.8	10.2
CB-EVO-80V60A	80	250-375	5.76	12.3
CB-EVO-80V80A	80	375-500	7.68	16.2
CB-EVO-80V100A	80	500-625	9.6	20.3
CB-EVO-80V120A	80	625-750	11.52	24.5
CB-EVO-80V140A	80	750-875	13.44	28.6
CB-EVO-80V160A	80	875-1000	15.36	32.6
CB-EVO-80V180A	80	1000-1125	17.28	36.6
CB-EVO-80V200A	80	1125-1200	19.2	40.7
CB-EVO-80V220A	80	1200-1350	21.12	45.5
CB-EVO-96V60A	96	250-375	6.92	15
CB-EVO-96V80A	96	375-500	9.22	19.2
CB-EVO-96V100A	96	500-625	11.52	24.4
CB-EVO-96V120A	96	625-750	13.83	29.2
CB-EVO-96V140A	96	750-875	16.13	34.2
CB-EVO-96V160A	96	875-1000	18.44	39